



PERFOFIX ULTRA

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINSCHALTEN

Betätigen Sie den Kippschalter an der rechten Rückseite des Geräts

PERFOFIX ULTRA
(C) MEDIASERVICE

Nach erfolgreicher Initialisierung kann eine neue Plakette eingelegt werden

NEUE PLAKETTE
EINLEGEN

Im Fehlerfall wird eine entsprechende Meldung ausgegeben

ERROR: MOTOR Z
ERROR: MOTOR X



PLAKETTE STANZEN

Drücken Sie die hinter dem Führungsschlitz befindliche Taste während des Einlegevorgangs nieder. Schieben Sie die Plakette mit der bedruckten Seite nach vorne und der Rundung nach oben bis zum Anschlag in den Führungsschlitz. Das Gerät wechselt in den Eingabemodus.

NEUE PLAKETTE
EINLEGEN

KENNZ. EINGEBEN

Geben Sie ein Kennzeichen ein. Hierfür stehen Ihnen sowohl Zahlen, Buchstaben, Punkt, Leerzeichen als auch Bindestrich zur Verfügung. Die maximale Länge beträgt acht (8) Zeichen.

KENNZ. EINGEBEN
A-B.C 12

Eingegebene Zeichen können durch Drücken der Löschtaste wieder entfernt werden.

KENNZ. EINGEBEN
A-B.C 1

VORGABE SPEICHERN

Die aktuell eingegebenen Zeichen können jederzeit durch Druck der Taste "MEMO" im Speicher abgelegt werden. Beim Einlegen einer neuen Plakette wird der gespeicherte Text wieder angezeigt. Hierdurch kann ein Präfix für einen Bezirk hinterlegt werden.

MEMO GESPEICHERT
A-B.C 1

KENNZ. EINGEBEN
A-B.C 1

VORGABE LÖSCHEN

Drücken Sie wiederholt die Löschtaste, bis alle Zeichen gelöscht sind. Drücken Sie "MEMO". Die leere Eingabe wird in den Speicher geschrieben, der Speicher wurde gelöscht.

KENNZ. EINGEBEN

MEMO GESPEICHERT

Schließen Sie die Eingabe durch Drücken der Eingabetaste ab.

STANZBEREIT
A-B.C 12

Starten Sie den Stanzvorgang durch Drücken der Taste "START" und warten Sie den Stanzvorgang ab.

WIRD GESTANZT,
BITTE WARTEN...

START

Halten Sie die Taste hinter dem Führungsschlitz niedergedrückt um die Plakette herauszunehmen.

FERTIGE PLAKETTE
ENTNEHMEN

Ihr Gerät ist wieder startbereit.

SERVICE UND REPARATUR



MEDIA SERVICE

Hofsteigstraße 136, 6971 Hard, AUSTRIA
<https://www.mediaservice.at/perfofix-service>

NEUERUNGEN

Geräte ab Juli 2022

Die Tasten "MODE" und "USER" werden ausschließlich auf Geräten ab Juli 2022 mit Firmware v3.12 oder später verwendet. Für Tastenkombinationen mit "MODE" darf keine Plakette eingelegt sein!

MODE USER

Die Version der Firmware kann auf Geräten ab Juli 2022 durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "MODE" und "V" angezeigt werden.

MODE PERFOFIX ULTRA
v3.12 (22.07)

DISPLAYKONTRAST

Geräte ab Juli 2022

Durch gleichzeitiges Drücken der Taste "MODE" und einer Zahlentaste „0“-„9“ kann der Kontrast des Displays an die Umgebung angepasst werden.

MODE PERFOFIX ULTRA
v3.12 (22.07)

PERFOFIX ULTRA
v3.12 (22.07)

BENUTZERVERWALTUNG

Geräte ab Juli 2022

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "MODE" und "USER" wird die Benutzerverwaltung geöffnet.

MODE + USER

Geben Sie die zu bearbeitende Benutzernummer über die Zahlentastatur ein. Aktuell werden zwei (2) Benutzer unterstützt: "1", "2"

BENUTZERNUMMER
EINGEBEN:

BESTEHENDER CODE

Wird eine Benutzernummer bearbeitet, für die bereits ein Code existiert, muss zunächst der aktuelle Code eingegeben werden

BENUTZER 1 AKT.
CODE: ■

Geben Sie einen Code für den gewählten Benutzer ein. Hierfür stehen Ihnen Zahlen und Buchstaben zur Verfügung. Die maximale Länge beträgt acht (8) Zeichen.

BENUTZER 1 NEUER
CODE: ■

LÖSCHEN

Wird kein neuer Code eingegeben, wird der Benutzercode gelöscht.

Schließen Sie die Eingabe durch Drücken der Eingabetaste ab.

BENUTZER 1
GESPEICHERT

STANZVORGANG

Ist einer der Benutzercodes gesetzt, kann der Stanzvorgang nur durch Eingabe einer der Benutzercodes ausgeführt werden.

CODE: ■
A-B.C 12